SSR unipolar variable Xurui serie XSSVR

Marca
Xurui

Características
Certificaciones: CE
SSR unipolar variable serie XSSVR SSR unipolar variable serie XSSVR: Certificaciones:
Señal de control: 470 Ohm - 500kOhm
Voltaje de carga nominal: 220/240VAC - 240/380VAC
Corriente de carga nominal: 15A / 25A / 40A / 50A / 75A / 90A
Rigidez dieléctrica: 2500VAC
Tipo de salida: Triac
Incluye: Potenciómetro, carátula, tapa plástica y dial
Dimensiones: Referencias de (15 - 25 - 40A) W42 x H57 x D26,5 para referencias de (50 - 75 - 90A) W47 x H59 x D33,5

Referencias disponibles
XSSVR-2415W1 - XSSVR-2415W1 Señal de control: VR 470 - 500kOhm Voltaje de carga: 220/240VAC Corriente de carga: 15A Tipo de disparo: Control de fase Tipo de salida: Triac
XSSVR-2425W1 - XSSVR-2425W1 Señal de control: VR 470 - 500kOhm Voltaje de carga: 220/240VAC Corriente de carga: 25A Tipo de disparo: Control de fase Tipo de salida: Triac
XSSVR-2440W1 - XSSVR-2440W1 Señal de control: VR 470 - 500kOhm Voltaje de carga: 220/240VAC Corriente de carga: 40A Tipo de disparo: Control de fase Tipo de salida: Triac
XSSVR-50W2 - XSSVR-50W2 Señal de control: VR 470 - 500kOhm Voltaje de carga: 240/380VAC Corriente de carga: 50A Tipo de disparo: Control de fase Tipo de salida: Triac
XSSVR-75W2 - XSSVR-75W2 Señal de control: VR 470 - 500kOhm Voltaje de carga: 240/380VAC Corriente de carga: 75A Tipo de disparo: Control de fase Tipo de salida: Triac
XSSVR-90W2 - XSSVR-90W2 Señal de control: VR 470 - 500kOhm Voltaje de carga: 240/380VAC Corriente de carga: 90A Tipo de disparo: Control de fase Tipo de salida: Triac

Ficha técnica resumida elaborada por Controlar Equipos Eléctricos a partir de la información publicada por el distribuidor y el fabricante. Los datos son de referencia; para especificaciones completas o confirmar disponibilidad escríbenos por WhatsApp.